

## YASHICA ELECTRO 35 - Desmontaje base

- 1º- [FOTO 1] Para desmontar la tapa de la base de la cámara, tenemos que quitar los 3 tornillos.(1), (2) y (3).
- 2º- [FOTO 2 y 3] Comprobamos el estado de soldadura (A) cable rojo. Para ver el estado del cable interno que conecta al muelle debemos quitar los tornillos (B ) y (C).
- 3º- [FOTO 4] Retiramos el contenedor de la pila lentamente sin forzar hasta 1 cm., si no sale más, es que la soldadura está en perfecto estado. Si sale todo el contenedor de la pila debemos retirar la parte alta de la cámara para soldar el cable (color Blanco), lo veremos en otro capítulo..

